



MPCOID21X

MODUL PORT KONVERTER

für die Verwendung eines zweiten Eingabemoduls an der D21x-Serie

In der Standardausführung bietet die D21x-Serie der DoorBird IP Video Türstationen jeweils einen Port für den Anschluss von Eingabemodulen (rot), z.B. Keypad oder Mehrteilnehmer Modulen und einen Port für den Anschluss von Ausgabemodulen (grün), z.B. Display oder Info Modulen.

Der Modul Port Konverter bietet die Möglichkeit, den Port für Ausgabemodule (grün) in einen weiteren Port für Eingabemodule (rot) umzuwandeln, um z.B. ein Keypad und ein Mehrteilnehmer Modul gleichzeitig zu betreiben.

Bei Verwendung des Modul Port Konverters ist keine Verwendung von Ausgabemodulen am Port möglich.

Der Modul Port Konverter kann für folgende Kombinationen verwendet werden:

Kombination A:

Port (rot): Keypad Modul mit 12 Tasten oder Fingerabdruckleser Modul 50

Port (grün) mit Modul Port Konverter: MTM14A oder MTM18A

Kombination B:

Port (rot): MTM14A oder MTM18A

Port (grün) mit Modul Port Konverter: Keypad Modul mit 12 Tasten oder Fingerabdruckleser Modul 50

Kombination C:

Port (rot): Keypad Modul mit 12 Tasten

Port (grün) mit Modul Port Konverter: Fingerabdruckleser Modul 50

Kombination D:

Port (rot): Fingerabdruckleser Modul 50

Port (grün) mit Modul Port Konverter: Keypad Modul mit 12 Tasten

ALLGEMEINES

Abmessung	5 x 30 x 15 mm (H x B x T) 0.04 x 1.18 x 0.59 in (H x B x T)
Anschlüsse	<ul style="list-style-type: none"> • Eingehender Port für den Anschluss des grünen Kabels der D21x-Serie • Abgehendes rotes Kabel für den Anschluss eines weiteren Eingabemoduls
Lieferumfang	1x Modul Port Konverter MPCOID21X
Zulassungen	IP40
Wetterfest	Nein
Gewicht	5 g
EAN	4260423868670

DERZEITIGE SYSTEMANFORDERUNGEN

Unterstützte Türstationen	D21x Serie ohne angeschlossenes Modul am Port für Ausgabemodule (grün)
----------------------------------	--

OPTIONALES ZUBEHÖR

Separat erhältlich	siehe www.doorbird.com/de/buy
---------------------------	--