



## MPCOID21X

# MODULE CONVERTISSEUR DE PORT

pour l'utilisation d'un deuxième module de saisie sur la série D21x

Dans la version standard, la série D21x de stations de porte vidéo IP DoorBird offre un port pour la connexion de 3.3 V DC - Modules (rouge), par exemple des modules clavier ou multi-utilisateurs, et un port pour la connexion de 5 V DC - Module (vert), par exemple des modules d'affichage ou d'information.

Le module convertisseur de port offre la possibilité de convertir le port pour les 5 V DC - Module (vert) en un autre port pour les 3.3 V DC - Modules (rouge), par exemple pour faire fonctionner simultanément un clavier et un module multi-utilisateurs.

En utilisant le module convertisseur de port, il n'est pas possible d'utiliser des 5 V DC - Module sur le port.

Le module convertisseur de port peut utiliser les combinaisons suivantes :

#### Combinaison A :

Port (rouge) : Module Keypad avec 12 touches ou Lecteur d'empreintes digitales 50

Port (vert) avec module convertisseur de port : MTM14A ou MTM18A

#### Combinaison B :

Port (rouge) : MTM14A ou MTM18A

Port (vert) avec module convertisseur de port : Module Keypad avec 12 touches ou Lecteur d'empreintes digitales 50

#### Combinaison C :

Port (rouge) : Module Keypad avec 12 touches

Port (vert) avec module convertisseur de port : Lecteur d'empreintes digitales 50

#### Combinaison D :

Port (rouge) : Lecteur d'empreintes digitales 50

Port (vert) avec module convertisseur de port : Module Keypad avec 12 touches

## GÉNÉRALITÉS

Dimensions	5 x 30 x 15 mm (h x l x p) 0,04 x 1,18 x 0,59 in (h x l x p)
Connexions	-Port entrant pour le branchement du câble vert de la série D21x -Câble rouge sortant pour le branchement d'un autre 3.3 V DC - Module
Contenu de la livraison	1 module convertisseur de port MPCOID21X
Autorisations	IP40
Protection intempéries	Non
Poids	5 g
EAN	4260423868670

## CONFIGURATION REQUISE ACTUELLE

Stations de porte compatibles	Série D21x sans module branché sur le port des modules de sortie (vert)
-------------------------------	---

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Disponible séparément	voir <a href="http://www.doorbird.com/de/buy">www.doorbird.com/de/buy</a>
-----------------------	---