



MPCOID21X

MODULE CONVERTISSEUR DE PORT

pour l'utilisation d'un deuxième module de saisie sur la série D21x



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Dans la version standard, la série D21x de stations de porte vidéo IP DoorBird offre un port pour la connexion de modules de saisie (rouge), par exemple des modules clavier ou multi-utilisateurs, et un port pour la connexion de modules de sortie (vert), par exemple des modules d'affichage ou d'information.

Le module convertisseur de port offre la possibilité de convertir le port pour les modules de sortie (vert) en un autre port pour les modules de saisie (rouge), par exemple pour faire fonctionner simultanément un clavier et un module multi-utilisateurs.

En utilisant le module convertisseur de port, il n'est pas possible d'utiliser des modules de sortie sur le port.

Le module convertisseur de port peut utiliser les combinaisons suivantes :

Combinaison A:

Port (rouge): Module Keypad avec 12 touches ou Lecteur d'empreintes digitales 50

Port (vert) avec module convertisseur de port : MTM14A ou MTM18A

Combinaison B:

Port (rouge): MTM14A ou MTM18A

Port (vert) avec module convertisseur de port : Module Keypad avec 12 touches ou Lecteur d'empreintes digitales 50

Combinaison C:

Port (rouge): Module Keypad avec 12 touches

Port (vert) avec module convertisseur de port : Lecteur d'empreintes digitales 50

Combinaison D:

Port (rouge): Lecteur d'empreintes digitales 50

Port (vert) avec module convertisseur de port : Module Keypad avec 12 touches

CÉNÉRALITÉS	
Dimensions	5 x 30 x 15 mm (h x l x p) 0,04 x 1,18 x 0,59 in (h x l x p)
Connexions	Port entrant pour le branchement du câble vert de la série D21x Câble rouge sortant pour le branchement d'un autre module de saisie
Contenu de la livraison	1 module convertisseur de port MPCOID21X
Autorisations	IP40
Protection intempéries	Non
Poids	5 g
EAN	4260423868670
CONFIGURATION REQUISE ACTUELLE	
Stations de porte compatibles	Série D21x sans module branché sur le port des modules de sortie (vert)
ACCESSOIRES OPTIONNELS	
Disponible séparément	voir www.doorbird.com/de/buy