



MTM56A

MEHRTEILNEHMER MODUL

für den Anschluss von bis zu 56 DoorBird-Ruftasten

ALLGEMEINES

Abmessung	125 x 74 x 34,5 mm (H x B x T) 4.92 x 2.91 x 1.36 in (H x B x T)
Anschlüsse	<ul style="list-style-type: none"> • 56 Buchsen für bis zu 56 Original-Ruftasten • Schraubanschlussklemme für 12 - 48 V DC, 1,5 A, für die Stromversorgung der Ruftasten • Für den Anschluss an die Türstation D21x Serie: Anschluss mit dem roten Kabel der Türstation
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> 1x Mehrteilnehmer Modul MTM56A 1x Steckernetzteil (110 - 240 V AC auf 15 V DC) mit 4 Landesadaptern 1x Power over Ethernet Splitter (PoE), 48 V DC auf 12 V DC, max 1.5 A 1x Schraubendreher
Zulassungen	IP40
Wetterfest	Nein
Gewicht	100 g
EAN	4260423868687

DERZEITIGE SYSTEMANFORDERUNGEN

Unterstützte Türstationen	D21x Serie mit maximal einem weiteren Eingabegeräte Modul
---------------------------	---

OPTIONALES ZUBEHÖR

Separat erhältlich	siehe www.doorbird.com/de/buy
--------------------	--

Das Mehrteilnehmer Modul für D21x IP Video Türstationen ermöglicht den Anschluss von bis zu 56 DoorBird-Ruftasten.

Die Stromversorgung erfolgt im Gegensatz zum MTM14E und MTM18A nicht zentral über die Türstation sondern über einen separaten Anschluss mittels 12 - 48 V DC. Dem Mehrteilnehmer Modul liegt hierfür ein Steckernetzteil (110 - 240 V AC auf 15 V DC) mit 4 Landesadaptern bei, sowie alternativ ein Power over Ethernet (PoE) Splitter (PoE auf 12 V DC, max. 1,5 A), falls am Installationsort ein zweites ungenutztes Netzwerkkabel mit PoE zur Verfügung steht.

